

## Remarque

Attention, notez que les données ci-après sont probablement incomplètes.  
Lors d'une commande de pièces détachées, merci d'indiquer le numéro de série complet.

## Dénomination catalogue

W20 DR63S4  
Motoréducteurs à renvoi d'angle SPIROPLAN® W..DR63 / DT56

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



## Données de référence

Transaction	: 51171187
Pos.	: 300
Numéro de série	: 05.5117118703.0001.02

## Données produit

Vitesse [tr/min]	: 1380 / 71.0
Vitesse [tr/min]	: 1680 / 86.0
Rapport de réduc. total [i]	: 19,50
Couple de sortie [Nm]	: 12 / 9
Facteur d'utilisation SEW FB	: 2,90 / 3,50
Position de montage IM	: M1B
Prescription électrique	: IEC
Qté de lubrifiant [l]	: 0,26
Puissance moteur [kW]	: 0.12 / 0.12
Fréquence moteur [Hz]	: 50
Durée de fonctionnement S1-S10	: S1
Tens.mot. [V] / mode branchem.	: 230/400 triangle/étoile
Plage tension 50 Hz [V]	: 220-240 triangle / 380-415 étoile
Courant nominal [A]	: 0,68 / 0,39
Plage tension 60 Hz [V]	: 240-266 triangle / 415-460 étoile
Courant nominal [A]	: 0,62 / 0,36
Fréquence moteur A [Hz]	: 50
Fréquence moteur B [Hz]	: 60
cos phi	: 0,69
Classe isol./Indice prot. [IP]	: B / 54
Prescription électrique	: Europa (CE)
Température amb. moteur [°C]	: -25 BIS +40
Qté plaque signal. (jeu/entr.)	: 1 jeu plaques signalétiques
Plaque signalétique	: Français / Laser acier inox
Réf. plaque signalétique 1	: 01841114.15
Poids	: Sur demande

