



Figure à titre d'exemple

SIMATIC S7-300, coupleur IM 360 dans le châssis de base pour le raccordement de max. 3 châssis d'extension, avec bus K

Courant d'entrée	
sur bus interne 5 V CC, maxi	350 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	2 W
Configuration matérielle	
Nombre de coupleurs par CPU, maxi	1
Dimensions	
Largeur	40 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	120 mm
Poids	
Poids approx.	225 g

dernière modification : 12/03/2024 