

Codice / Code Best.-Nr. / Code		Lampada / Lamp Lampe / Lampe		Alimentatore / Ballast Vorschaltgerät / Ballast						Condensatore Capacitor Kondensateur	Schema di collegamento Wiring diagram No. Schaltbild Schéma de branchement
Senza protezione termica Without thermal protection Ohne Thermo- schutz Sans protection thermique	Con protezione termica With thermal protection Mit Thermo- schutz Avec protection thermique	Potenza Power Leistung Puissance	Corrente Current Strom Courant	cos φ	E.E.I. CELMA Components Class.	Δt	Peso Weight Gewicht Poids	Marchi Approvals Zulassungen Homologations	Accenditore ERC ERC ignitor ERC-Zündgerät Amorceur ERC	Parallelo Parallel Parallèle Parallèle μF±10%	
		(W)	(A)							250 V-	

230V 50Hz

686517	686525	150	1,8	0,40	A3	70	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686818	686909	150	1,8	0,40	A3	55	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686823	686917	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686823/075	686917/075	250	3,0	0,41	A3	75	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686828	686933	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	50	4 pag 2.8.1
686828/075	686933/075	400	4,4	0,41	A2	75	4,30		640195	45	4 pag 2.8.1

240V 50Hz

686518	686526	150	1,8	0,40	A3	70	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686817	686910	150	1,8	0,40	A3	60	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686822	686918	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686827	686934	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	45	4 pag 2.8.1

220V 50Hz

686816	686908	150	1,8	0,40	A3	55	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686821	686916	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686826	686932	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	45	4 pag 2.8.1

230 - 240 V 50Hz

686520	686528	150	1,8	0,40	A3	70	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686402	686912	150	1,8	0,40	A3	60	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686420	686920	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686438	686936	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	50	4 pag 2.8.1

220 - 230 - 240 V 50Hz

686522	686530	150	1,8	0,40	A3	70	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686404	686914	150	1,8	0,40	A3	60	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686422	686922	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686440	686938	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	50	4 pag 2.8.1

230 - 240 - 250 V 50Hz

686523	686531	150	1,8	0,40	A3	70	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686405	686915	150	1,8	0,40	A3	60	2,15		640175	20	4 pag 2.8.1
686423	686923	250	3,0	0,41	A3	65	2,95		640195	32	4 pag 2.8.1
686441	686939	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	50	4 pag 2.8.1

220V 60Hz

686866	686958	150	1,8	0,40	A3	60	2,15		640175	16	4 pag 2.8.1
686871	686966	250	3,0	0,41	A3	60	2,95		640195	25	4 pag 2.8.1
686876	686982	400	4,4	0,41	A2	70	4,30		640195	40	4 pag 2.8.1

DIS

POTENZA
POWER
LEISTUNG
PUISSANCE

W

150÷400

TENSIONE
VOLTAGE
SPANNUNG
TENSION

V

**220
230
240
230-240
220-230-240
230-240-250**

FREQUENZA
FREQUENCY
FREQUENZ
FREQUENCE


Hz

**50
60**

LAMPADE
LAMPS
LAMPEN
LAMPES




SE
SC



SC



ST



SD