

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - double va-et-vient - gris- en saillie - IK07 IP55

ENN35022

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juil. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Mureva
Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Montage de l'appareil	Affleurant
Courant nominal	10 A
Fonction interrupteur	Va-et-vient
Type de technologie	Électromécanique
Mode de fixation	Par 2 vis
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nombre de bascules	2
Actionneur	Bascule
Matière	PC (polycarbonate) PP (polypropylène)
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK07
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C
---------------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Poids de l'emballage (Kg)	119 g

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Again

Réemballer et réusiner	
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.